



KENNWERTE

FEMALE EXTENDER FM-FE-40

- mechanische Adaption: Niederzugzapfen M6
- Zulässige Last: max. 650 N pro Verbinder
- Zulässiges Anzugsmoment: max. 12 Nm
- Einbaulage: beliebig
- Schraubenposition: beliebig am Umfang drehbar

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W
1	1	P13001-20421-00	Adapter Female 40	INO006135	
2	2	DIN 914 - M 8 x 16	Gewindestift	INO003313	N
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:1 INO-Nr.: INO006134	
Datum			Name	P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem	
Gezeichnet 16.02.2017			R.Grundt		
Status			Freigegeben	Female Extender 40	
			inotec Automation & Prüftechnik	P13001-20420-00	1/1 A3
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Freitag, 9. März 2018	Urspr: P13001-20420-00_Female-Extender 40 FM-FE-40